

過去の製品 > 2カメラ(同時処理タイプ) LsBox-S322A(RS232C)、S324A(RS422/485) ※ 販売は終了しています。

## 画像圧縮伝送装置 LiveServer “LsBox-S”

監視システム用として開発された技術だからこそできる圧倒的なコストパフォーマンス

[フロントパネル]

[リアパネル]



画像入力	チャンネル	1チャンネル	
カメラ制御	制御台数	2台	
	機能	自動認識機能 / 制御カメラ固定機能	
	信号	RS232C	RS422 / 485
	端子	D-Sub 9Pin	D-Sub 9Pin ソケット
	対応カメラ	キヤノン : VC-C4, VC-C4R : VC-C50i, VC-C50iR ソニー : EVI-G20(受注製商品)	三菱 : CIT-7500 テリー : MDO-1100 ヒノックス : VTC-401(受注製商品)
大きさ	本体サイズ	(W) 132 mm X (D) 180 mm X (H) 44 mm(突起物含まず)	
	本体重量	約 800 g	
	電源サイズ	(W) 60 mm X (D) 106 mm X (H) 30 mm(突起物含まず)	
	電源重量	約 250 g	
販売価格	オープン		

## LsBox-S322A(RS232C),S324A(RS422/485) 機能と特長

- ・ 映像入力端子がひとつ増えるだけで LsBoxシリーズ共有の仕様
- ・ カメラの切替は下記の通り

### LsBox-S322、LsBox-S324 型

- FAプログラムによりセンサー入力などに応答してカメラが自動的に切替る方式
- クライアント側から手動または自動で切替わる方式
- 一定時間毎に両カメラを切替えるスキャン方式 などが可能

いずれの場合にも、クライアント側で表示できる映像は選択されたカメラの映像のみ。映像スルー出力からは選択したカメラの映像を確認可能。カメラ制御、動きセンサー、画像センサーなどは選択されているカメラのみ有効。

### LsBox-S322A、LsBox-S324A 型

2カメラの映像を同時に再生可能。またどちらかの映像のみ選択して再生することも可能。  
(2カメラの映像を同時に表示するとフレーム数(fps)が約1/2となります。)2カメラともパン・チルト・ズームに制御可能。